

# *ЕГАИС-комплект «ШТРИХ-УТМ» КВ66*



*Инструкция по сборке*

Версия 1.0  
Дата: 25.04.2016

## Комплект поставки ЕГАИС-комплекта «ШТРИХ-УТМ» KB66

ЕГАИС-комплекты «ШТРИХ-УТМ» KB66 поставляются в следующей комплектации:

1. Базовый терминал «ШТРИХ-УТМ» (в собственной упаковке).
2. Программируемая клавиатура KB66 (в собственной упаковке).
3. Кронштейн для объединения клавиатуры KB66 и терминала «ШТРИХ-УТМ» (металл).
4. Крепеж для кронштейна KB66 (zip-пакет, саморезы Din7981 п.сф.: 2x2.9x19, 2x2.9x22). Вкладывается в упаковку с клавиатурой KB66.

## Порядок сборки ЕГАИС-комплекта «ШТРИХ-УТМ» KB66

1. Откройте упаковку с клавиатурой KB66. Достаньте клавиатуру, интерфейсный кабель USB и комплект крепежа клавиатуры и базового терминала «ШТРИХ-УТМ» в ZIP-пакете: это 2 самореза Din7981 п.сф. 2.9x19 мм и 2 самореза подлиннее 2x2.9x22 мм.



2. Переверните клавиатуру нижней стороной вверх и открутите четыре самореза, крепящих верхнюю часть корпуса к нижней. На фото ниже гнезда саморезов, которые необходимо открутить, помечены красным. Сохраните выкрученные саморезы: они понадобятся для сборки в дальнейшем.



3. Кроме того, снимите резиновые ножки с клавиатуры (помечены красным на фото выше) – они понадобятся для металлического кронштейна:



4. Интерфейсный кабель можно подключить к клавиатуре либо на этом этапе, либо позже. Поместите клавиатуру на край стола и разместите сверху кронштейн так, чтобы отверстия в нем совпали с гнездами саморезов в клавиатуре, а часть кронштейна, к которой будет в дальнейшем прикреплен базовый терминал,

оказался за краем стола. Возьмите два длинных самореза из комплекта крепежа 2.9x22 мм и закрутите их в гнёзда, помеченные на рисунке ниже цифрами «1». Короткие саморезы 2.9x19 закрутите в гнёзда, помеченные на рисунке ниже цифрами «2». Резиновые ножки приклейте на кронштейн, как указано красными кружочками.



5. Остаётся прикрепить к кронштейну базовый терминал. Достаньте его из коробки. Открутите 4 чёрных винта (помечены красным на фото ниже):



**ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ КОРПУС ТЕРМИНАЛА, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ ОТВЕДЕНИЕ ТЕПЛА ОТ ПРОЦЕССОРА!**

6. Подключите интерфейсный кабель клавиатуры к нижнему дальнему разъёму USB на терминале:



7. Возьмите 4 винта, выкрученных ранее из клавиатуры, и с помощью них прикрутите базовый терминал к кронштейну:



ЕГАИС-комплект «ШТРИХ-УТМ» KB66 собран:



## Раскладка клавиатуры KB66 для кассовой программы «ШТРИХ-М: Кассир» v.5.0

Подключите питание к терминалу «ШТРИХ-УТМ», включите, запрограммируйте кнопки с помощью утилиты программирования KB78(66A)-Setup, которую вместе с раскладкой под кассовую программу «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS» и «ШТРИХ-М: Кассир» v.5 можно скачать со страницы описания ЕГАИС-комплекта «ШТРИХ-УТМ» KB66 на сайте компании «ШТРИХ-М» и распечатайте наклейки для кнопок клавиатуры KB66 (можно скачать там же).

СЕРВИС	ДИСК. КАРТА	КОД	ШК
ВЫХОД	БЛОК.	–СУММ	—%
ВОЗВРАТ	ОТМЕНА ЧЕКА	ПРОСМ. ПЕЧАТЬ ЧЕКА	ОТКР. ДЯ
РЕД. ЦЕНУ	РЕД. КОЛ-ВО	ФИКС. СКИДКА	ОТМЕНА СКИДКИ
СЕКЦИЯ	СТОРНО	ВЫПЛ.	ВНЕС.
ОПЛАТА КРЕДИТ.	ОПЛАТА ТАРОЙ		

ПОВТОР ПРОД.	<=	
ВИЗУАЛ. ПОДБОР		
7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	00	.

С	↑		
	←	↓	→
Х			
ПРОМ. ИТОГ			
О Т М Е Н А			

**АО «ШТРИХ-М»**

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 4

Email: [pos@shtrih-m.ru](mailto:pos@shtrih-m.ru)